SC 1100 - Studio Großmembran Mikro

(Niere)

DE



- ✓ Umschaltbarer Richtcharakteristik: Kugel, Niere, Acht
- ✓ 1,07" Gold-Doppelmembran
- ✓ Low-Cut Schalter
- ✓ Inkl. Alu Case und verbesserter Spinne

Vorsicht!

- ▶ Entfernen Sie niemals den Korb des Mikrofons! Dadurch können Schäden an der empfindlichen Mikrofonkapsel entstehen.
- ▶ Verhindern Sie ein Herunterfallen des Mikrofons, da dies schwere Schäden verursachen kann!
- ▶ Nehmen Sie das Mikrofon nach jeder Anwendung aus der Halterung und legen Sie es in die Transportverpackung. Zur Reinigung verwenden Sie nur ein leicht feuchtes Tuch.







Polardiagramm @ 1 kHz

Anschluss / Versorgung	XLR / P48
Wandlerprinzip	Kondensator
Richtcharakteristik	Superniere
Feldübertragungsfaktor [mV/ Pa]	39,4
Feldübertragungsfaktor [dB re 1V/ Pa]	-28,1
Ersatzgeräuschpegel [dB(A)]	6,8
Geräuschspannungsabstand [dB(A)]	87,2
Grenzschalldruck [dB SPL @ 1% THD]	121
Elektrische Impedanz [Ohm @ 1 kHz]	200
Stromaufnahme [mA]	3,0
Frequenzgang 0,1 m -10 dB	20 - 20.000 Hz

Musikhaus Thomann e. K.
Treppendorf 30 • 96138 Burgebrach
Germany • www.thomann.de

the t.bone

SC 1100 - Studio Großmembran Mikro

(Kugel)

DE

- ✓ Umschaltbarer Richtcharakteristik: Kugel, Niere, Acht
- ✓ 1,07" Gold-Doppelmembran
- ✓ Low-Cut Schalter
- ✓ Inkl. Alu Case und verbesserter Spinne

Vorsicht!

- ▶ Entfernen Sie niemals den Korb des Mikrofons! Dadurch können Schäden an der empfindlichen Mikrofonkapsel entstehen.
- ▶ Verhindern Sie ein Herunterfallen des Mikrofons, da dies schwere Schäden verursachen kann!
- ▶ Nehmen Sie das Mikrofon nach jeder Anwendung aus der Halterung und legen Sie es in die Transportverpackung. Zur Reinigung verwenden Sie nur ein leicht feuchtes Tuch.







Polardiagramm @ 1 kHz

Anschluss / Versorgung	XLR / P48
Wandlerprinzip	Kondensator
Richtcharakteristik	Kugel
Feldübertragungsfaktor [mV/ Pa]	33,2
Feldübertragungsfaktor [dB re 1V/ Pa]	-29,6
Ersatzgeräuschpegel [dB(A)]	8,2
Geräuschspannungsabstand [dB(A)]	85,8
Grenzschalldruck [dB SPL @ 1% THD]	123
Elektrische Impedanz [Ohm @ 1 kHz]	200
Stromaufnahme [mA]	3,0
Frequenzgang 0,1 m -10 dB	20 - 20.000 Hz

Musikhaus Thomann e. K.
Treppendorf 30 • 96138 Burgebrach
Germany • www.thomann.de

the t.bone

SC 1100 - Studio Großmembran Mikro

(Acht)

DE



- ✓ Umschaltbarer Richtcharakteristik: Kugel, Niere, Acht
- ✓ 1,07" Gold-Doppelmembran
- ✓ Low-Cut Schalter
- ✓ Inkl. Alu Case und verbesserter Spinne

Vorsicht!

- ▶ Entfernen Sie niemals den Korb des Mikrofons! Dadurch können Schäden an der empfindlichen Mikrofonkapsel entstehen.
- ▶ Verhindern Sie ein Herunterfallen des Mikrofons, da dies schwere Schäden verursachen kann!
- ▶ Nehmen Sie das Mikrofon nach jeder Anwendung aus der Halterung und legen Sie es in die Transportverpackung. Zur Reinigung verwenden Sie nur ein leicht feuchtes Tuch.







Polardiagramm @ 1 kHz

Anschluss / Versorgung	XLR / P48
Wandlerprinzip	Kondensator
Richtcharakteristik	Acht
Feldübertragungsfaktor [mV/ Pa]	41,6
Feldübertragungsfaktor [dB re 1V/ Pa]	-27,6
Ersatzgeräuschpegel [dB(A)]	6,7
Geräuschspannungsabstand [dB(A)]	87,3
Grenzschalldruck [dB SPL @ 1% THD]	120
Elektrische Impedanz [Ohm @ 1 kHz]	200
Stromaufnahme [mA]	3,0
Frequenzgang 0,1 m -10 dB	20 - 20.000 Hz

Musikhaus Thomann e. K.
Treppendorf 30 • 96138 Burgebrach
Germany • www.thomann.de

the t.bone